

PUZZI 2/1 BP

Maximale bewegingsvrijheid bij dieptereiniging en vlekverwijdering op alle soorten textiel: Krachtig 36 V accu-aangedreven sproei-extractieapparaat met ergonomisch mondstuk.



Bestelnr. 1.101-750.0

- Ideaal voor het snel en eenvoudig verwijderen van vlekken
- Krachtig 36V draadloos sproei-extractieapparaat
- Ergonomisch ontworpen en extra korte bekledingszuigmond

Technische gegevens

EAN Code		4066529097996
Accuplatform		36 V Battery platform
Vers/vuilwatertank	l	1,7 / 2,9
Luchtverplaatsing	l/s	16
Vacuüm	kPa	16
Sproeihoeveelheid	ml/min	350
Sproeidruk	MPa	0,16 - 0,22
krachtturbine	W	350
Vermogen pomp	W	4
Opnamekracht	W	350
geluidsniveau	dB(A)	70
ID accessoires		ID 30
aantal benodigde accu's	Stuk(s)	1
Looptijd per acculading	min	Standaard modus: 46 (7,5 Ah) / Standaard modus: 37 (6,0 Ah)
Laadstroom	A	6
voeding voor acculader	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Kleur		antraciet
Gewicht zonder accessoires	kg	3,7
Gewicht inclusief verpakking	kg	5,2
Afmetingen (L x B x H)	mm	410 x 235 x 250

Uitrusting

Variant		Accu en oplader niet inbegrepen
Sproei-/zuigslang	m	1,9
Slang transportvergrendeling		■
Kort meubelmondstuk met handgreep		■
Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires		■
Schoonwater container		■
Vuilwater container		■
Reinigingsmiddelen		RM 764 N / 125 ml
Spuitpunt		Bekledingszuigmond / oranje

■ Bij de levering inbegrepen



Uitstekende reinigingsprestaties

- Uitstekende reiniging met een duidelijk voor-en-na-effect.
- Zeer goed zuigvermogen dankzij hoge onderdruk.
- Extreem fijn en gelijkmatig spuitbeeld uit de meubelzuigmond.



Compact ontwerp en hoge mobiliteit

- Ook ideaal voor smalle of moeilijk bereikbare plaatsen.
- Draadloze bewegingsvrijheid en flexibel gebruik.
- Dankzij de compacte vorm kan hij overal worden opgeborgen.



Professionele kwaliteit: bijzonder robuust en duurzaam

- Efficiënte turbine met een levensduur van 1000 uur.
- Zeer robuuste en ongevoelige membraanpomp.
- Compact, extra kort en duurzaam meubelmondstuk.

TOEBEHOREN VOOR PUZZI 2/1 BP 1.101-750.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
TAPIJTREINIGERS				
Handsproeiers				
Bekledingszuigmond kort, ergonomisch, met geïntegreerd handvat voor PuZZi	1	4.130-063.0	Ideaal in krappe ruimtes: zeer korte en ergonomische bekledingszuigmond met geïntegreerde handgreep in DN 32 van kunststof voor vezeldiepe reiniging met de PuZZi-stofzuiger van Kärcher.	■
Sproei-/zuigslangen				
Spray/suction hose with adapter 1.9m	2	2.885-913.0		■
ACCUS				
Li-Ion accu 36 V / 2,5 Ah	3	2.445-030.0	36 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power verwisselbare accu met innovatieve Real Time Technology incl. LCD-display voor weergave van de accustatus. Geschikt voor gebruik in alle apparaten van het 36 V Kärcher-accuplatform.	□
Li-Ion accu 36 V / 5,0 Ah	4	2.445-031.0	36 V / 5,0 Ah batterij Power verwisselbare accu met innovatieve Real Time Technology incl. LCD-display om de accustatus weer te geven. Geschikt voor alle apparaten van het 36 V Kärcher accuplatform.	□
ACCULADERS				
Snellader voor 36V Li-Ion accu	5	2.445-033.0	Met de snellader kan de verwisselbare accu van 36 V / 2,5 Ah in slechts 48 minuten tot 80% worden opgeladen. Ook geschikt voor alle andere accu's van het 36 V Kärcher accuplatform.	□
STARTERKIT ACCU'S EN ACCULADERS				
Starterkit Accu 36/25	6	2.445-064.0	De Starter Kit Battery Power 36/25 bevat een 36 V / 2,5 Ah Battery Power verwisselbare accu en een 36 V snellader. Voor alle apparaten van het Kärcher 36 V-batterijplatform.	□
Starterkit Accu 36/50	7	2.445-065.0	Starterkit Battery Power 36/50 incl. 36 V / 5,0 Ah Battery Power verwisselbare accu en 36 V snellader. Geschikt voor gebruik in alle apparaten van het 36 V Kärcher-accuplatform.	□
ACCUS				
Battery Power+ 36/75	8	2.445-043.0	Een capaciteit van 7,5 Ah garandeert lange looptijden van de Battery Power+ 36 volt lithium-ion-accu. Zeer krachtig, met Real Time Technology via LC-display en beveiliging tegen overstroom.	□
Battery Power+ 36/60	9	2.042-022.0	Extreem krachtige Battery Power + 36 volt lithium-ion-accu met 6,0 Ah capaciteit voor een lange looptijd. Met innovatieve real-time technologie via LC-display en spanningsbewaking.	□
ACCULADERS				
Universele oplader Battery Power+ 18-36	10	2.445-054.0	Universele lader Battery Power+ met LED-laadniveauindicator voor het opladen van alle 18 en 36V lithium-ion-accu's in de series Kärcher Battery Power en Kärcher Battery Power+. Geschikt voor wandmontage.	□
Fast charger Battery Power+ 36/60	11	2.445-045.0	Met max. 6 A laadstroom voor alle 36 V Kärcher Battery Power en Kärcher Battery Power + lithiumbatterijen: snellader met LED-statusweergave. Eenvoudige wandmontage.	□
STARTER KIT				
Starter kit Battery Power+ 36/75	12	2.445-070.0	Starterkit Battery Power + 36/75 met 2 36 V / 7,5 Ah accu's en 36 V snellader voor onze 36 V Kärcher Battery Power en Kärcher Battery Power + accu platformapparaten.	□
Starter kit Battery Power+ 36/60	13	2.445-071.0	Startpakket Kärcher Battery Power + 36/60 voor alle apparaten van het Kärcher 36 V Battery Power + batterijplatform. Leveringsomvang: 2 accu's 36 V / 6,0 Ah en de bijbehorende snellader 36 V.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren