

LVS 1/2 BP

Draadloze stofzuiger LVS 1/2 Bp met uitstekende zuigkracht dankzij cycloonfiltertechnologie. Veelzijdig, met 3-traps instelbare zuigkracht, HEPA 13-filter en vloer- en kierenzuigmond.



Bestelnr. 1.394-112.0

- Draadloze, diepe reinigingsprestaties op textieloppervlakken en harde vloeren
- Cycloon filtertechnologie: altijd een constant hoge zuigkracht
- Actieve vloerzuigmond, kierenzuigmond, HEPA 13-filter, wandhouder

Technische gegevens		
EAN Code		4066529137791
Accuplatform		36 V Battery platform
Containerinhoud	l	0,35
Materiaal reservoir		Kunststof
geluidsniveau	dB(A)	72
Luchtverplaatsing	l/s	15
Nominaal vermogen	W	350
Vacuüm	mbar / kPa	220 / 22
aantal benodigde accu's	Stuk(s)	1
Looptijd per acculading	min	ecoefficiency-stand: circa 80 (5,0 Ah) / Power mode: circa 28 (5,0 Ah) / ecoefficiency-stand: circa 40 (2,5 Ah) / Power mode: circa 14 (2,5 Ah)
Laadstroom	A	2,5
Kleur		antraciet
Gewicht zonder accessoires	kg	2
Gewicht inclusief verpakking	kg	3,8
Afmetingen (L × B × H)	mm	186 × 250 × 1150

Uitrustung		
Variant		Accu en oplader niet inbegrepen
ecoefficiëntie-modus		■
Aantal zuigbuizen	Stuk(s)	1
Actief vloermondstuk		■
Spleetmondstuk		■
Motorbeschermingsfilters		■
HEPA-filtertype		HEPA 13-Filter
Wandmontage		■

■ Bij de levering inbegrepen



Professionele kwaliteit: bijzonder robuust en duurzaam

- Unieke cycloon filtertechnologie voor een constant hoge zuigkracht.
- Koolborstelloze EC-motor voor een lange levensduur en hoge slijtvastheid.
- Innovatief en tijdbesparend: eenvoudig te onderhouden filtersysteem.



Uitstekende reinigingsprestaties

- Reiniging op maat: keuze uit 3 verschillende standen.
- Verwijdert effectief stof en vuil van alle oppervlakken. Perfect voor oppervlaktereiniging.
- Onbeperkte bewegingsvrijheid en lange accuduur dankzij de 36 V-accu.



Zeer effectief HEPA-13-filter

- Voor de hoogste veiligheidsnormen in hygiënisch gevoelige gebieden.
- Hoge filtratie- en scheidingsefficiëntie van 99,95% houdt de kleinste deeltjes tegen.
- Gecertificeerd volgens testnorm DIN EN 1822:2019.

TOEBEHOREN VOOR LVS 1/2 BP

1.394-112.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTER T/NT				
HEPA Filter				
HEPA 13 filter LVS 1/1 Bp en LVS 1/2 Bp	1	2.885-914.0	HEPA 13 filter gecertificeerd volgens testnorm DIN EN 1822:2019 met 99,95 % filtratie-efficiëntie. Om de filterprestaties te verhogen en de uitblaasluft te verbeteren.	■
Afvoerlufterfilter				
Filter voor motorbescherming, 1 Stuk(s), LVS 1/1 Bp, LVS 1/2 Bp	2	2.885-915.0	Het motorbeschermingsfilter beschermt de motor op betrouwbare wijze tegen vuil en zorgt voor een langere levensduur van de snoerloze droge stofzuiger LVS 1/1 Bp en LVS 1/2 Bp. Inhoud: 1 stuk.	■
ZUIGMONDEN				
Plintenzuigmond				
Spleetmondstuk, DN 32, kunststof, lengte 225 mm, voor LVS 1/2 Bp	3	2.885-916.0	De kunststof kierenzuigmond met een nominale breedte van DN 32 kan worden gebruikt om kieren en hoeken snel en grondig te zuigen. Lengte: 225 mm. Geschikt voor snoerloze droge stofzuiger LVS 1/2 Bp.	■
OVERIGE TOEBEHOREN DROOGZUIGERS				
Wandhouder voor LVS 1/2 Bp	4	2.885-920.0	Met de wandhouder kan de snoerloze stofzuiger LVS 1/2 Bp praktisch, ruimtebesparend en veilig worden opgeborgen en is het apparaat altijd bij de hand.	■
Flexomate-houder voor LVS 1/2 Bp	5	2.885-918.0	De FlexoMate houder bergt de snoerloze LVS 1/2 Bp stofzuiger veilig en handig op. Zo is het apparaat altijd binnen handbereik en klaar voor gebruik. (174 karakters)	□
ACCU'S				
Li-Ion accu 36 V / 2,5 Ah	6	2.445-030.0	36 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power verwisselbare accu met innovatieve Real Time Technology incl. LCD-display voor weergave van de accustatus. Geschikt voor gebruik in alle apparaten van het 36 V Kärcher-accuplatform.	□
Li-Ion accu 36 V / 5,0 Ah	7	2.445-031.0	36 V / 5,0 Ah batterij Power verwisselbare accu met innovatieve Real Time Technology incl. LCD-display om de accustatus weer te geven. Geschikt voor alle apparaten van het 36 V Kärcher accuplatform.	□
ACCULADERS				
Snellader voor 36V Li-Ion accu	8	2.445-033.0	Met de snellader kan de verwisselbare accu van 36 V / 2,5 Ah in slechts 48 minuten tot 80% worden opgeladen. Ook geschikt voor alle andere accu's van het 36 V Kärcher accuplatform.	□
STARTERKIT ACCU'S EN ACCULADERS				
Starterkit Accu 36/25	9	2.445-064.0	De Starter Kit Battery Power 36/25 bevat een 36 V / 2,5 Ah Battery Power verwisselbare accu en een 36 V snellader. Voor alle apparaten van het Kärcher 36 V-batterijplatform.	□
Starterkit Accu 36/50	10	2.445-065.0	Starterkit Battery Power 36/50 incl. 36 V / 5,0 Ah Battery Power verwisselbare accu en 36 V snellader. Geschikt voor gebruik in alle apparaten van het 36 V Kärcher-accuplatform.	□
ACCULADERS				
Universele oplader Battery Power+ 18-36	11	2.445-054.0	Universele lader Battery Power+ met LED-laadniveauindicator voor het opladen van alle 18 en 36V lithium-ion-accu's in de series Kärcher Battery Power en Kärcher Battery Power+. Geschikt voor wandmontage.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren